

Honda Generator EM 2300



EM2300 – 4-takt luftkølet benzinmotor GX 160. En enkelt generator med mange funktioner der normalt kun ses på større generatorer. HONDA EM2300 generator har elektronisk tænding, håndstart, oliealarm samt indbygget tankmåler.

Ydelse max.	2,3 kW
Ydelse kontinuerlig	2,0 kW
Vekselstrøm	230 V
Frekvens	50 Hz
Ampere	A
Generatortype	Synkron
Spændingsregulering	AVR – Automatisk volt regulering
Beskyttelsesgrad	IP 23
Stikdåse	2 stk. Schuko 230 V
Motortype	Honda GX 390 OHV, 1-cylindret, luftkølet, 4-takt benzinmotor
Cylindervolumen	163 cm ³ .
Startsystem	Håndstart
Tændingssystem	Elektronisk
Automatisk oliealarm	Ja
Tankkapacitet	12 ltr.
Brændstofforbrug	2,5 ltr./time
Støjniveau	94 dB.
Mål (L x B x H)	755 x 435 x 450 mm.
Vægt	40 kg.