

### Honda Generator EG5500CL



230 V – 5.500 kVA – 50 Hz vekselstrøm. 12 V – 8,3 A jævnstrøm til batteriopladning. Digital CDI. 4-takt luftkølet benzinmotor på 11,7 hk, GX390. Leveres i et moderne design. Vægt kun 83 kg. samt et meget lavt støjniveau.

Ydelse max.	4,4 kW – 5,5 kVA
Ydelse kontinuerlig	4,0 kW – 5,0 kVA
Vekselstrøm	230 V, 23,9 / 21,7 A 50 Hz
Jævnstrøm	12 V, 8,3A
Generatortype	Synkron
Spændingsregulering	Digital AVR
Beskyttelsesgrad	IP 23
Stikdåser	1 stk. DK
Motortype	Honda GX390, 1-cylindret, luftkølet, 4-takt benzinmotor
Cylindervolumen	389 cm <sup>3</sup> .
Ydelse motor	8,7 kW / 11,7 hk
Startsystem	Håndstart
Tændingssystem	Elektronisk
Automatisk oliealarm	Ja
Tankkapacitet	24 ltr.
Brændstofforbrug	2,95 ltr./time
Støjniveau	97 dB
Mål (L x B x H)	681 x 530 x 570 mm.
Vægt	83 kg.

**Ekstraudstyr:**

Varenummer:	Varetekst:
411.064	Hjulsæt med håndtag og 2 hjul
411.065	Hjulsæt med 4 hjul
32650-892-003	CORD ASSY., CHARGE (2M)
32651-892-003	PLUG ASSY., CONSENT