

Honda Generator EM5500CXS



Kraftig ramme-generator med el-start, tomgangs automatik og digital volt regulering. EM5500 er det første produkt med Hondas nye intelligente og professionelle GX-motorer med elektronisk styring. Dette giver mulighed for at sænke omdrejningerne ved inaktivitet og derved spare brændstof og støj mindre. Generatoren leveres standard med et kraftigt hjul og håndtag, som gør generatoren let at transportere. Den store tank på 23,5 ltr. giver lang driftstid på over 8 timer ved fuld belastning.

Ydelse max.	4,4 kW – 5,5 kVA
Ydelse kontinuerlig	4,0 kW – 5,0 kVA
Vekselstrøm	230 V, 21,7 / 19,5 A
Spændings regulering	D-AVR (digital voltregulering)
Motortype	Honda iGX 390, 1-cylindret, luftkølet, 4-takt benzinmotor, 389 cm ³ , Digital CDI
Ydelse motor	8,7 kW / 11,7 hk.
Startsystem	12 V el-start
Tankkapacitet	23,5 ltr.
Brændstofforbrug	2,91 ltr./time
Støjniveau	96 dB
Mål (L x B x H)	681 x 530 x 571 mm.
Vægt	96,0 kg, inkl. hjulsæt